

Анализатор качества электроэнергии MI 2885

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Анализатор качества электроэнергии MI 2885

Функции

- Измерение и регистрация напряжения, отклонения напряжения,
- Измерение и регистрация силы тока,
- Измерение и регистрация частоты, отклонения частоты,
- Измерение и регистрация кратковременной и длительной дозы фликера,
- Измерение и регистрация особых событий напряжения,
- Измерение и регистрация коэффициентов несимметрии по нулевой и обратной последовательности,
- Измерение и регистрация коэффициентов гармоник и суммарных коэффициентов гармоник напряжения и тока,
- Измерение и регистрация активной, реактивной и полной мощности и энергии, а также коэффициента мощности и $\cos \varphi$.

Особенности

- Регистрация формы сигнала для особых событий напряжения и для пользовательских уставок (пользователь имеет возможность задать до 7 условий запуска записи по значениям любого из измеряемых параметров);
- Регистрация пусковых токов с записью формы сигнала;
- Функция снимок экрана с текущей формой сигнала;
- Оперативный поиск неисправностей в сети благодаря возможности просмотра зарегистрированной информации без остановки записи;
- Использование карт памяти объемом до 32 ГБ;
- Комбинированное питание: от сети 220 В и батарей;
- Русифицированное ПО POWER VIEW входит в базовый комплект поставки.

Технические характеристики

Измеряемая величина	Диапазон измерения	Погрешность
Напряжение (L-L)	50...1730В	$\pm 0,5\% U_{ном}$
Ток (RMS)	До 6 кА (в зависимости от выбранных клещей)	Не более $\pm 3\%$ (в зависимости от выбранных клещей)
Частота	42,5...69,0 Гц	± 10 мГц
Мощность	Зависит от используемых клещей	Согласно МЭК 61557-12 Класс 1
Энергия	Зависит от используемых клещей	Согласно МЭК 62053-21 Класс 1 и МЭК 62,53-23 Класс 1
Гармоники	0...20%	Согласно ГОСТ 30804.4.7 Класс 1
Интергармоники	0...20%	Согласно ГОСТ 30804.4.7 Класс 1
Величина провала напряжения, перенапряжения, прерывания напряжения	10...150% $U_{ном}$	$\pm 2\% U_{ном}$
Питание	100...240В 50 Гц или 9В постоянного напряжения (6 батарей размера АА)	
Категория перенапряжения	CAT IV 600 В / CAT III 1000В	
Габаритные размеры	230x140x80мм	
Вес	1 кг	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93