

# Испытательная установка МІ 3394

## Технические характеристики



### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Испытательная установка МІ 3394

### Функции

- испытание электрической прочности изоляции переменным и постоянным напряжением,
- измерение сопротивления изоляции,
- измерение токов утечки,
- проверка непрерывности защитных проводников,
- измерение потребляемой электрооборудованием мощности,
- измерение времени разряда блока питания оборудования.

### Особенности

- возможность автоматического тестирования,
- цветной сенсорный экран,
- использование карт памяти microSD до 32 ГБ,
- многообразие интерфейсов для передачи данных – RS232, USB, Bluetooth, Ethernet,
- возможность удаленного управления прибором.

### Технические характеристики

Функции	Диапазон измерений	Разрешение	Погрешность измерений
Высоковольтные испытания. Испытательное напряжение переменного тока	0,001...1,999 кВ	0,001кВ	±(3% от измер.)
	2,00...5,99 кВ	0,01 кВ	±(3% от измер.)
Высоковольтные испытания. Испытательное напряжение постоянного тока	0,001...1,999 кВ	0,001кВ	±(3% от измер.)
	2,00...6,99 кВ	0,01 кВ	±(3% от измер.)
Целостность защитного проводника (Ток 0,2, 4, 10 и 25 А)	0,00 ...19,99 Ом	0,01 Ом	±(2% от измер. + 2 ед. мл. р.)
	20,0 ... 99,9 Ом	0,1 Ом	±(3% от измер.)
	100,0...199,9 Ом	0,1 Ом	±(5% от измер.)
	200...999 Ом	1 Ом	индикация
Сопротивление изоляции (испытательное напряжение 250, 500, 1000 В)	0,00...19,99 МОм	0,01 МОм	±(3% от измер. + 2 ед. мл. р.)
	20,0...199,9 МОм	0,1 МОм	±(5% от измер.)
Ток утечки	0,00...19,99 мА	0,01 мА	±(3% от измер. + 3 ед. мл. р.)
Активная, реактивная, полная мощность	0...999 Вт, ВАР, ВА	1 Вт, ВАР, ВА	±(5% от измер. + 5 ед. мл. р.)
	1,00...3,70 Вт, ВАР, ВА	10 Вт, ВАР, ВА	±(5% от измер.)

Функции	Диапазон измерений	Разрешение	Погрешность измерений
Напряжение	0,1...264 В	0,1 В	±(3% от измер. + 10 ед. мл. р.)
Ток	0,00 ... 16,00 А	0,01А	±(3% от измер. + 5 ед. мл. р.)
THD U, THD I	0,0... 99,9 %	0,1 %	±(5% от измер. + 5 ед. мл. р.)
Питающее напряжение	230 В, 50 Гц		
Категория перенапряжения	600 В CAT II		
Класс защиты	I		
Подключение к ПК	RS 232 (4 порта), USB, Bluetooth, Ethernet		
Масса	17 кг		

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93